

Ligar o fogão

Manter premido o botão de ignição no controlo remoto durante 3 segundos até aparecer no visor a mensagem "Check-up".

Desligar o fogão

Manter premido o botão de ignição no controlo remoto durante 3 segundos até aparecer no visor a mensagem "Limpeza final".

Mudar a temperatura

1. Acorda o controlo remoto premindo brevemente o botão de ignição
2. Prima o
3. Ajustar a temperatura desejada usando as setas
4. Quando a temperatura desejada for seleccionada, confirmar premindo o botão Set

Mudar o poder

A potência corresponde à quantidade de pellets alimentados no fogo. Pode ser definido de 1 (poucos pellets) a 5 (muitos). Terá um impacto na rapidez de aquecimento do aparelho e no tamanho da chama.

1. Acorda o controlo remoto premindo brevemente o botão de ignição
2. Prima o
3. Definir o nível de potência desejado usando as setas
4. Quando a potência desejada for seleccionada, confirmar premindo o botão Set

Alterar a ventilação

Nos modelos "Soft" ou "Multi-air", é possível escolher a velocidade do ventilador de ar na sala, bem como a dos ventiladores de condutas.

A potência varia de 1 a 5 nos modelos "Multi-Air" e de 0 (desligado) a 5 nos modelos "Soft". A velocidade "A" corresponde ao modo automático: o fogão determinará a velocidade mais adequada de acordo com a temperatura ambiente e a temperatura definida.

1. Acorda o controlo remoto premindo brevemente o botão de ignição
2. Prima o botão Esc
3. Definir a velocidade desejada com a
4. Quando a velocidade desejada for seleccionada, confirmar premindo o botão Set


Activar o Stand-By

Se o modo stand-by for activado, o fogão desligar-se-á quando tiver atingido a temperatura desejada. Se

Usando o controle remoto



não for activado, o fogão nunca se desligará e apenas reduzirá a sua potência.

1. Acorda o controlo remoto premindo brevemente o botão de ignição
2. Pressione o botão Set
3. Seleccione a primeira opção na barra de menu (01. STAND-BY). Prima novamente o botão Set para confirmar
4. Prima a seta para cima  Um logótipo "visto" aparecerá
5. Pressione o botão Set para confirmar o modo
6. Finalmente, voltar ao menu principal premindo o botão de ligar/desligar

Usando o controle remoto